



# BHS-MINI KURZANLEITUNG

---

**Anmerkung:** Alle Angabe gehen vom Modus „Verkaufen / Registrieren“ aus.

## Z-TAGESENDBERICHT ausdrucken

Anmerkung: Wenn die Verkaufswerte auf einen PC übertragen werden sollen, dann müssen die Berichte vor dem Z-Bericht mit dem Programm Euro2A auf den PC überspielt werden. Dann erst den Z-Bericht machen.

Anmerkung: Mit dem X-Bericht könnten die Werte vorher kontrolliert werden.

Anmerkung: Immer mit dem Komplettbericht alle Berichte drucke.

Anmerkung: Die Summen der Berichte werden immer von Z-Bericht zu Z-Bericht gebildet.

1. Zweimal die Menütaste drücken.
2. Zweimal die PFEIL-TASTE-NACH-RECHTS drücken bis im Display Z-MODUS steht
3. Mit der TL-TASTE bestätigen
4. Wenn im Display noch nicht KOMPLETTBERICHT (sondern FINANZBERICH) zu sehen ist, einmal mit der PFEIL-TASTE-NACH-LINKS zum KOMPLETTBERICHT



## BHS-MINI KURZANLEITUNG

---

5. Mit der TL-TASTE bestätigen
6. Täglich bzw. monatlich auswählen
7. Mit der TL-TASTE bestätigen
8. Ausführung mit der TL-TASTE bestätigen.

### **Z-MONATSENDERBERICHT ausdrucken**

Wie bei Tagesendbericht nur den Modus „monatlich“ auswählen.

Vor dem Z-Monatsbericht muss ein Tagesbericht gemacht werden.

### **JOURNALDATEN SICHERN**

Wenn Sie die BHS-MINI an einen PC anschließen, wird die Kasse als Wechseldatenträger erkannt.

Die Ordner des Wechseldatenträgers (der BHS-MINI-Kasse) monatlich sichern.



## BHS-MINI KURZANLEITUNG

---

Sollte zwar die Kasse als Wechseldatenträger erkannt werden, aber kein Ordner mit der Seriennummer der Kasse bzw. keine Unterordner Z001, Z002, Z003, usw. ersichtlich sein, dann führen sich folgende Einstellungen durch.

### **FINANZJOURNALE NACH Z-BERICHT AUTOMATISCH auf internen eMMC-Speicher abspeichern.**

1. Zweimal die Menütaste drücken.
2. Dreimal die PFEIL-TASTE-NACH-RECHTS drücken bis im Display P-MODUS steht.
3. Mit der TL-TASTE bestätigen
4. Viermal die PFEIL-TASTE-NACH-LINKS drücken bis im Display P-Modus / Journal steht.
5. Mit TL bestätigen.



## BHS-MINI KURZANLEITUNG

---

6. Einmal die PFEIL-TASTE-NACH-LINKS drücken bis im Display Journal / Einstellungen steht.
7. Mit TL bestätigen.
8. Einmal mit PFEIL-TASTE-NACH-UNTEN drücken bis „Nach jedem tägl. Z Ber.“ steht.
9. Mit TL bestätigen
10. Einmal die Taste MENU drücken
11. Zweimal die PFEIL-TASTE-NACH-RECHTS drücken bis im Display JOURNAL / EXPORT AUF eMMC steht
12. Mit TL bestätigen
13. Wenn in Display „Export auf eMMC fertig“ steht, mit der Taste MENU wieder retour zum Hauptmenü.